



Referencia: 3RT2526-2XJ40-0LA2

CONTACTOR 2NA+2NC, AC3: 11KW 72 V
DC 4 POL., 2NA+2NC, TAM: S0, . 1NA
+1NC INTEGR. CONTACTOR P. FERROC.,
VAR. INTEGR.



Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	contactor 3RT2
Datos técnicos generales:	
Tamaño del contactor	S0
Ampliación del producto	
Módulo de función para comunicación	No
interruptor auxiliar	Sí
Tensión de aislamiento	
valor asignado	690 V
Grado de contaminación	3
Resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
Tensión máxima admitida para separación segura	
entre bobina y contactos principales según EN 60947-1	400 V
Grado de protección IP	
frontal	IP20
Resistencia a choques	
con choque rectangular	
— con DC	10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms
con choque sinusoidal	
— con DC	15g / 5 ms, 10g / 10 ms
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	

del contactor típico	10 000 000
del contactor con bloque de contactos auxiliares montado para equipo electrónico típico	5 000 000
del contactor con bloque de contactos auxiliares montado típico	10 000 000
Condiciones ambiente:	
Altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	2 000 m
Temperatura ambiente	
durante el funcionamiento	-40 ... +70 °C
durante el almacenamiento	-55 ... +80 °C
Circuito de corriente principal:	
Número de contactos NA para contactos principales	2
Número de contactos NC para contactos principales	2
Intensidad de empleo	
con AC-1	
— hasta 690 V con temperatura ambiente de 40 °C valor asignado	40 A
— hasta 690 V con temperatura ambiente de 60 °C valor asignado	35 A
con AC-2 con AC-3 con 400 V	
— por NA valor asignado	25 A
— por NC valor asignado	20 A
Sección de conductor conectable en circuito principal con AC-1	
con 60 °C mínima admisible	10 mm ²
con 40 °C mínima admisible	10 mm ²
Intensidad de empleo	
con 1 vía de circulación de corriente con DC-1	
— con 24 V valor asignado	35 A
— con 110 V valor asignado	4,5 A
— con 220 V valor asignado	1 A
— con 440 V valor asignado	0,4 A
con 2 vías de corriente en serie con DC-1	
— con 24 V valor asignado	35 A
— con 110 V valor asignado	35 A
— con 220 V valor asignado	5 A
— con 440 V valor asignado	1 A
Intensidad de empleo	
con 1 vía de circulación de corriente con DC-3 con DC-5	
— con 24 V por NC valor asignado	20 A

— con 24 V por NA valor asignado	20 A
— con 110 V por NC valor asignado	1,25 A
— con 110 V por NA valor asignado	2,5 A
— con 220 V por NC valor asignado	0,5 A
— con 220 V por NA valor asignado	1 A
— con 440 V por NC valor asignado	0,045 A
— con 440 V por NA valor asignado	0,09 A
con 2 vías de corriente en serie con DC-3 con DC-5	
— con 110 V por NC valor asignado	7,5 A
— con 110 V por NA valor asignado	15 A
— con 220 V por NC valor asignado	1,5 A
— con 220 V por NA valor asignado	3 A
— con 24 V por NC valor asignado	35 A
— con 24 V por NA valor asignado	35 A
— con 440 V por NC valor asignado	0,135 A
— con 440 V por NA valor asignado	0,27 A
Potencia de empleo	
con AC-1	
— con 230 V valor asignado	16 kW
— con 400 V valor asignado	28 kW
con AC-2 con AC-3	
— con 230 V por NC valor asignado	5,5 kW
— con 230 V por NA valor asignado	5,5 kW
— con 400 V por NC valor asignado	7,5 kW
— con 400 V por NA valor asignado	11 kW
Pérdidas [W] con AC-3 con 400 V con valor asignado intensidad de empleo por conductor	1,6 W
Frecuencia de maniobra en vacío	
con AC	5 000 1/h
con DC	1 500 1/h
Frecuencia de maniobra	
con AC-1 máx.	1 000 1/h
Circuito de control/ Control por entrada:	
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	DC
Tensión de alimentación del circuito de mando con DC	
valor asignado	72 V
Factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con DC	0,7 ... 1,25

Tipo de limitador de sobretensión	con varistor
Potencia inicial de la bobina con DC	13,2 W
Potencia de retención de la bobina con DC	1,56 W
Retardo de cierre	
con DC	50 ... 170 ms
Retardo de apertura	
con DC	15 ... 17,5 ms
Duración de arco	10 ... 10 ms
Circuito de corriente secundario:	
Número de contactos NC	
para contactos auxiliares	
— conmutación instantánea	1
Número de contactos NA	
para contactos auxiliares	
— conmutación instantánea	1
Intensidad de empleo con AC-12 máx.	10 A
Intensidad de empleo con AC-15 con 230 V valor asignado	10 A
Intensidad de empleo con AC-15 con 400 V valor asignado	3 A
Intensidad de empleo con AC-15 con 500 V valor asignado	2 A
Intensidad de empleo con AC-15 con 690 V valor asignado	1 A
Intensidad de empleo con DC-12	
con 24 V valor asignado	10 A
con 48 V valor asignado	6 A
con 60 V valor asignado	6 A
con 110 V valor asignado	3 A
con 125 V valor asignado	2 A
con 220 V valor asignado	1 A
con 600 V valor asignado	0,15 A
Intensidad de empleo con DC-13	
con 24 V valor asignado	10 A
con 48 V valor asignado	2 A
con 60 V valor asignado	2 A
con 110 V valor asignado	1 A
con 125 V valor asignado	0,9 A
con 220 V valor asignado	0,3 A

con 600 V valor asignado	0,1 A
Confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares	una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA)
Valores nominales UL/CSA:	
potencia mecánica entregada [hp]	
por motor monofásico	
— con 110/120 V valor asignado	2 hp
— con 230 V valor asignado	3 hp
Capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL	A600 / Q600
Protección contra cortocircuitos	
Tipo de cartucho fusible	
para protección contra cortocircuitos del circuito principal	
— con tipo de coordinación 1 necesario	gL/gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 100 A
— con tipo de coordinación 2 necesario	gL/gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 35 A
para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario	fusible gL/gG: 10 A
Instalación/ fijación/ dimensiones:	
Posición de montaje	con plano de montaje vertical, girable +/-180°; con plano de montaje vertical, inclinable +/-22,5° hacia delante y atrás
Tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022
montaje en serie	Sí
Altura	102 mm
Anchura	61 mm
Profundidad	107 mm
Distancia que debe respetarse	
para montaje en serie	
— hacia adelante	0 mm
— hacia atrás	0 mm
— hacia arriba	0 mm
— hacia abajo	0 mm
— hacia un lado	0 mm
a piezas puestas a tierra	
— hacia adelante	0 mm
— hacia atrás	0 mm
— hacia arriba	0 mm
— hacia un lado	6 mm
— hacia abajo	0 mm
a piezas bajo tensión	

— hacia adelante	0 mm
— hacia atrás	0 mm
— hacia arriba	0 mm
— hacia abajo	0 mm
— hacia un lado	6 mm
Conexiones/Bornes:	
Tipo de conexión eléctrica	
para circuito principal	conexión por resorte
para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por resorte
Tipo de secciones de conductor conectables	
para contactos principales	
— monofilar	2x (1 ... 10 mm ²)
— monofilar o multifilar	2x (1 ... 10 mm ²)
— alma flexible con preparación de los extremos de cable	2x (1 ... 6 mm ²)
— alma flexible sin preparación de extremos de cable	2x (1 ... 6 mm ²)
con cables AWG para contactos principales	2x (18 ... 8)
Tipo de secciones de conductor conectables	
para contactos auxiliares	
— monofilar	2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
— monofilar o multifilar	2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
— alma flexible con preparación de los extremos de cable	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
— alma flexible sin preparación de extremos de cable	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
con cables AWG para contactos auxiliares	2x (20 ... 14)
Seguridad:	
Valor B10	
con alta tasa de demanda según SN 31920	1 000 000
Cuota de defectos peligrosos	
con baja tasa de demanda según SN 31920	40 %
con alta tasa de demanda según SN 31920	73 %
Tasa de fallos [valor FIT]	
con baja tasa de demanda según SN 31920	100 FIT
Función del producto	
contacto espejo según IEC 60947-4-1	Sí
apertura positiva según IEC 60947-5-1	No
Valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	20 y