

Verschienung

Typ

Z-GV-16/1P-1TE

Art.-Nr.

271061



Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Grundfunktion			Montagezubehör Phasenschiene-Kamm
Pole			1
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	80
Querschnitt		mm^2	16
Länge		m	1

Technische Daten nach ETIM 4.0

Isoliert			Ja
Anzahl der Phasen			1
Querschnitt		mm^2	16
Bemessungsdauerstrom I_u		A	80
Länge		mm	1000
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_q		kA	0
Bemessungsstoßspannung		kV	4
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Gabel
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw}		kA	0
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter			Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter			Nein
Geeignet für Anzahl Geräte			0
Max. Bemessungsbetriebsspannung U_e		V	500
Teilungsmaß		mm	0

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)